

# GARMIN. INREACH SE® +/INREACH EXPLORER® +

## Ierīces ieslēgšana

Pieturiet pogu.

## Ierīces aktivizēšana

Pirms jūs varat izmantot savu inReach ierīci, jums tā ir jāaktivizē.

1. Izveidojiet kontu un izvēlieties satelītu abonementu [www.inreach.garmin.com](http://www.inreach.garmin.com);
2. Ieslēdziet ierīci;
3. Sekojiet norādījumiem ierīces ekrānā;
4. Kad nepieciešams, dodieties ārā, atklātā vietā ar neaizsegta debessim;
5. Uzgaidiet līdz ierīce sazinās ar Iridium satelītu tīklu.

**Piezīme:** Ierīces aktivizēšana var aizņemt līdz 20 minūtēm. Ierīcei ir jānosūta un jāsaņem vairāki ziņojumi, kas aizņem ilgāku laiku par viena ziņojuma nosūtīšanu standarta darbībā.

## Iridium satelītu tīkls

Jūsu ierīcei ir nepieciešams neaizsegta debess jums, lai raidītu ziņojumus un sekotu punktiem Iridium satelītu tīklā. Bez neaizsegta debess jums, ierīce cenšas nosūtīt informāciju līdz tā iegūst signālus no satelītiem.

**Ieteikums:** labākai satelītu uztveršanai, nostipriniet ierīci pie mugursomas vai uz sava ķermeņa augšējās daļas.

## Ierīces pārskats



①	Iebūvēta Iridium antena
②	SOS poga (zem aizsargvāciņa)
③	Statusa LED indikators
④	Ierīces pogas
⑤	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
⑥	Izvirzījums savienojumam ar stiprinājumiem
⑦	Micro-USB ports (zem pret-nokrišņu aizsega)

## Ierīces pogas



	Nospiediet, lai atceltu darbību vai atgrieztos iepriekšējā lapā.
	Nospiediet, lai atvērtu īsceļu izvēlni.
	Nospiediet, lai attālinātu kartē.
	Nospiediet, lai pietuvinātu kartē.
	Nospiediet, lai atvērtu pašreizējās lapas izvēlni. Nospiediet divreiz, lai atvērtu galveno lapu.
	Nospiediet, lai izvēlētos iespēju vai akceptētu ziņojumu.
	Nospiediet, lai aplūkotu izvēlnes iespējas vai pārvietotu kursoru kartē.

## Ierīces uzlādēšana

**Piebilde:** lai izvairītos no korozijas, rūpīgi nosusiniet USB portu, pret-nokrišņu aizsegu un laukumu ap to pirms veicat uzlādi vai pievienojat pie datora!

**Piezīme:** ierīce neuzlādējas ārpus noteiktā temperatūras diapazona uzlādei.

1. Paceliet pret-nokrišņu aizsegu ①;



2. Ievietojiet uzlādes kabeļa mazāko konektoru ierīces USB portā ②;
3. Pievienojiet uzlādes kabeļa otru galu pie atbilstoša strāvas avota;
4. Pilnībā uzlādējiet ierīci.

## Statusa LED indikatori

LED aktivitāte	Statuss
Mirgo zaļā krāsā	Jums ir neizlasīts ziņojums.
Mirgo sarkanā krāsā	Ierīce nav zem atklāta debess jums. Akumulatora uzlādes līmenis ir zem 10%.
Manās zaļš/sarkans	Ierīce ir SOS režīmā.
Ātri mainās starp zaļu un sarkanu	Ierīce atceļ SOS glābšanu.

## Statusa ikonas

	3D GPS signāls ir iegūts.
	2D GPS signāls ir iegūts.
	Tiek meklēts GPS signāls.
	Tiek veikta datu saņemšana un nosūtīšana.
	Nav iespējams veikt datu saņemšanu un nosūtīšanu.
	Nelasītie ziņojumi.
	Sekošana ir ieslēgta.
	Bluetooth tehnoloģijas statuss.
	Tiek veikta akumulatora uzlāde.
	Akumulatora uzlāde ir pabeigta.

## Pogu nobloķēšana un atbloķēšana

Jūs varat nobloķēt ierīces pogas, lai izvairītos no to nejaušas nospiešanas.

1. Izvēlieties > **Lock Screen**;
2. Izvēlieties > **Unlock**, lai atbloķētu ierīces pogas.

## Bluetooth savienojuma funkcijas

Jūsu ierīcei ir vairākas Bluetooth savienojuma funkcijas jūsu saderīgajam viedtālrunim vai mobilajai ierīcei, izmantojot Earthmate lietotni. Earthmate lietotne ļauj jums izmantot inReach funkcijas uz lielāka, augstākas izšķirtspējas skārienjūtīgā ekrāna jūsu mobilajā ierīcē.

**Lejupielādējamās funkcijas:** aplūkojiet lejupielādētās kartes, satelītattēlus, USGS kvadrātveida kartes un NOAA jūras kartes savā ierīcē. Kartes jums būtu jālejupielādē pirms došanās savā ceļojumā.

**Ziņojumi:** ļauj jums lasīt un rakstīt ziņojumus un pieklūt kontaktu sarakstam savā mobilajā ierīcē. Ziņojumi uzrādās abās ierīcēs.

**Piezīme:** vienlaicīgi jūsu inReach ierīcei var būt pievienota tikai viena mobilā ierīce.

## Jūsu mobilās ierīces piepārošana

Lai izmantotu Bluetooth funkcijas, jums būtu jāsapāro sava inReach ierīce ar jūsu mobilo ierīci.

1. No lietotņu veikala jūsu mobilajā ierīcē, ielādējiet un atveriet Earthmap lietotni;
2. Novietojiet inReach un savu mobilo ierīci 3 m darbības diapazonā vienu no otras;
3. inReach ierīcē izvēlieties **Settings > Bluetooth > Pair Device > Pair Device**;
4. Sekojiet norādījumiem Earthmate lietotnē, lai pabeigtu pārošanas un iestatījumu procesu.

Kad ierīces ir sapārotas savā starpā, tās automātiski savienojas katru reizi, kad tās ir ieslēgtas un atrodas darbības diapazonā.

## Jūsu ierīces darbības pārbaudīšana

Pirms ierīces izmantošanas ceļojumā, jums būtu jāpārbauda, ka satelītu abonements ierīcē ir aktīvs.

Izvēlieties **Test > Test**.

Uzgaidiet līdz ierīce nosūta pārbaudes ziņojumu. Kad esat saņēmis apstiprinājuma ziņojumu, jūsu ierīce ir gatava darbībai.

## Ziņojumi

Jūsu inReach ierīce sūta un saņem teksta ziņojumus, izmantojot Iridium satelītu tīklu. Jūs varat nosūtīt ziņojumus uz SMS tālruna numuru, e-pasta adresi vai citu inReach ierīci. Katrs ziņojums, ko nosūtāt, ietver informāciju par jūsu atrašanās vietu.

## Iepriekšēji iestatīta ziņojuma nosūtīšana

Iepriekšēji iestatīti ziņojumi ir ziņojumi, ko esat izveidojis [www.inreach.garmin.com](http://www.inreach.garmin.com). Šiem ziņojumiem ir noteikts teksts un saņēmēji.

1. Izvēlieties **Preset**;
2. Izvēlieties iepriekšēji iestatītu ziņojumu un izvēlieties **Send**.

## Teksta ziņojuma nosūtīšana

1. Izvēlieties **Messages > New Message**;
2. Izvēlieties iespēju:
  - izvēlieties **To**, lai ievadītu jaunus saņēmējus;
  - izvēlieties , lai izvēlētos saņēmējus no kontaktu saraksta;
3. Izvēlieties iespēju:
  - izvēlieties **Message**, lai izveidotu jaunu ziņojumu;
  - izvēlieties , lai izvēlētos ātro teksta ziņojumu;
4. Izvēlieties **Send Message**.

## Atbildēšana uz ziņojumu

1. Izvēlieties **Messages**;
2. Izvēlieties sarunu;
3. Izvēlieties iespēju:
  - izvēlieties **Type Reply**, lai izveidotu jaunu ziņojumu, ievadiet ziņojumu un izvēlieties **Done**;
  - izvēlieties **Quick Reply**, lai izvēlētos ātro teksta ziņojumu.

## Publikācijas sociālajos tīklos

1. Izvēlieties **Messages > New Message**;
2. Izvēlieties iespēju:
  - lai publicētu savā Facebook kontā, izvēlieties **f**;
  - lai publicētu savā Twitter kontā, izvēlieties **t**;
  - lai publicētu savā MapShare mājas lapā, izvēlieties **m**;
3. Izvēlieties iespēju:
  - izvēlieties **Message**, lai izveidotu jaunu ziņojumu;
  - izvēlieties **f**, lai izvēlētos ātro teksta ziņojumu;
4. Izvēlieties **Send Message**.

## Ziņojumu pārbaudīšana

Jūsu ierīce "klausās" pēc jauniem ziņojumiem ar regulāriem intervāliem. Satelīti atpazīst nesen nosūtītus ziņojumus un jūsu ierīce saņem ziņojumu nākamajā "klausīšanās" intervālā. Pēc noklusējuma, šis intervāls ir 10 minūtes.

**Piezīme:** jūsu ierīcei ir jāatrodas satelīta "redzeslaukā" "klausīšanās" intervāla laikā, lai tā saņemtu ziņojumus.

Jūs varat piespiest ierīci pārbaudīt ziņojumus, manuāli pārbaudot ziņojumus, nosūtīt ziņojumu vai sekošanas punktu. Pārbaudes laikā, jūsu ierīce savienojas ar satelītiem un saņem ziņojumus, kas atrodas rindā sūtīšanai uz jūsu ierīci.

**Ieteikums:** jūs varat pielāgot "klausīšanās" intervālu, ietaupot akumulatora līmeni. Izvēlieties **Check > Check Now**.

## Ziņojuma detalizācijas aplūkošana

1. Izvēlieties **Messages**;
2. Izvēlieties saraksti;
3. Izvēlieties ziņojumu, kas sevī ietver **📎**;
4. Izvēlieties **☰ > View on Map**, lai aplūkotu vietu kartē, no kuras ziņojums tika sūtīts.

## Navigēšana uz ziņojuma vietu

Jūs varat navigēt uz vietu, no kuras ziņojums ir ticis sūtīts, izmantojot citu inReach ierīci.

1. Izvēlieties **Messages**;
2. Izvēlieties saraksti;
3. Izvēlieties ziņojumu, kas sevī ietver **📎**;
4. Izvēlieties **Navigate**.

## Koordinātu iekļaušana ziņojumā

Ja jūs sūtāt ziņojumu adresātam, kuram nav pieejams internets, jūs varat ietvert atrašanās vietas koordinātas ziņojumā.

1. Izvēlieties **Messages > New Message**;
2. Ievadiet vienu vai vairākus adresātus;
3. Ja nepieciešams, ievadiet ziņojumu;
4. Izvēlieties **📍**, lai iekļautu jūsu atrašanās vietas koordinātas;
5. Izvēlieties **Send Message**.

## Ziņojumu dzēšana

1. Izvēlieties **Messages**;
2. Izvēlieties saraksti;
3. Izvēlieties **☰ > Delete Thread**.

## Kontakta pievienošana

Jūs varat pievienot kontaktus [www.inreach.garmn.com](http://www.inreach.garmn.com) un sinhronizēt tos ar jūsu ierīci. Jūs varat pievienot kontaktus arī pašā ierīcē, bet šie kontakti netiek sinhronizēti ar [www.inreach.garmin.com](http://www.inreach.garmin.com) un tiem netiek izveidota kopija.

**Piezīme:** kad jūs pievienojat kontaktu ierīcē, šis kontakts netiek sinhronizēts ar [www.inreach.garmin.com](http://www.inreach.garmin.com) un tam netiek izveidota kopija. Ja jūs atiestatāt ierīci uz rūpnīcas iestatījumiem, kontakta informācija tiek dzēsta.

1. Izvēlieties **Contacts > New Contact**;
2. Izvēlieties vienību labošanai;
3. Ievadiet jauno informāciju.

## SOS glābšanas ieslēgšana

**Piezīme:** atrodoties SOS režīmā, statusa josla ir sarkana un ierīce nevar tikt izslēgta.

1. Paceliet aizsargvāciņu no **SOS** pogas;
2. Pieturiet **SOS** pogu nospiestu;
3. Uzgaidiet līdz SOS atskaitei. Ierīce nosūta noklusējuma ziņojumu uz ārkārtas gadījumu reaģēšanas servisu, ietverot informāciju par jūsu atrašanās vietu;
4. Atbildiet apstiprinājuma ziņojumam no reaģēšanas servisa. Jūsu atbilde ļauj servisam zināt, ka esat spējīgs sazināties ar viņiem glābšanas norises laikā.

Jūsu glābšanas pirmo 10 minūšu laikā, ārkārtas gadījumu reaģēšanas servisam jūsu atrašanās vietas dati tiek nosūtīti katru minūti. Lai taupītu akumulatora uzlādi, pēc pirmajām 10 minūtēm, atjaunota atrašanās vieta tiek nosūtīta katras 10 minūtes, kad pārvietojaties un katras 30 minūtes, kad esat uz vietas.

## SOS glābšanas atcelšana

Ja jums vairs nav nepieciešama palīdzība, jūs varat atcelt SOS glābšanu pēc tam, kad jau esat nosūtījis ziņojumu ārkārtas gadījumu reaģēšanas servisam.

1. Paceliet aizsargvāciņu un pieturiet **SOS** pogu nospiestu;
2. Izvēlieties **Cancel**. Jūsu ierīce pārraida atsaukšanas pieprasījumu. Kad saņemat apstiprinājuma ziņu no ārkārtas gadījumu reaģēšanas servisa, jūsu ierīce atsāk normālu darbību.

## Karte

Kartes lapa ataino jūsu atrašanās vietu, nosūtītos un saņemtos ziņojumus, ceļa punktus un krāsainu ceļiņa līniju, kas savieno ceļiņa punktus. Papildus, inReach Explorer+ karte ataino ielas, intereses punktus (POI) un topogrāfisko informāciju.

## Navigēšana, izmantojot karti

**Piezīme:** jūsu ierīce izmanto tiešo maršrutēšanu un neveido maršrutus pa ceļiem.

1. Uzsāciet navigēšanu uz galamērķi;
2. Izvēlieties **Map**. **📍** uzrāda jūsu atrašanās vietu kartē. Jūsu maršruts tiek atainots kā krāsaina līnija;
3. Izpildiet vienu vai vairākas darbības:
  - lai aplūkotu citas vietas, nospiediet **📍**;
  - lai pietuvinātu un attālinātu kartē, nospiediet **+** vai **-**.

## Jūsu atrašanās vietas aplūkošana un dalīšanās tajā

1. Izvēlieties **Location**, lai aplūkotu datus par GPS atrašanās vietu;
2. Ja nepieciešams, izvēlieties **Share Location**, lai nosūtītu informāciju ar datiem par jūsu atrašanās vietu.

## Navigēšana saglabātā maršrutā

Navigēšanas uzsākšana atjaunina informāciju jūsu MapShare mājas lapā un jūsu draugi un ģimene var redzēt jūsu maršrutu navigēšanas laikā.

1. Izvēlieties **Routes**;
2. Izvēlieties maršrutu;
3. Izvēlieties **Navigate**.

## Ceļa punkta izveidošana

Jūs varat saglabāt savu atrašanās vietu kā ceļa punktu.

1. Izvēlieties **Waypoints > New Waypoint**;
2. Ja nepieciešams, pielāgojiet informāciju par ceļa punktu.

## Navigēšana uz ceļa punktu

1. Izvēlieties **Waypoints**;
2. Izvēlieties ceļa punktu;
3. Izvēlieties **Navigate**.

## Ceļa punkta dzēšana

1. Izvēlieties **Waypoints**;
2. Izvēlieties ceļa punktu;
3. Izvēlieties **☰ > Delete**.

## Navigēšana uz vienību ierīces vēsturē

1. Izvēlieties **History**;
2. Izvēlieties dienu;
3. Izvēlieties ierakstu;
4. Izvēlieties **Navigate**.

## Ierīces atiestatīšana

Ja ierīce pārtrauc reaģēt uz jūsu darbībām, jūs varat to atiestatīt. Atiestatīšana nedzēs jūsu datus vai iestatījumus.

1. Pieturiet **✖** un **🔄** līdz ierīce izslēdzas;
2. Pieturiet **🔄**, lai ieslēgtu ierīci.

## Noklusējuma iestatījumu atiestatīšana

Jūs varat atiestatīt visus iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Izvēlieties **Settings > Recovery Options > Restore Factory Settings**.

## Ierīces uzturēšana darba kārtībā

Izvaieties no ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem, šķīdinātājiem un insektu atbaidītājiem, jo tie var bojāt ierīces plastmasas daļas!

Neuzglabājiet ierīci vietā, kur tā var tikt pakļauta ekstrēmām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus ierīcei!

Ierīce atbilst IEC Standard 60529 IPX7 mitrumizturības standartam. Tā var izturēt nejašu ūdens ietekmi līdz 1 metra dziļumam līdz 30 minūtēm. Ilgstošāka iemērkšana ūdenī var bojāt ierīci! Pēc tam, kad ierīce ir bijusi iemērta ūdenī, noslaukiet un nožāvējiet to pirms tās izmantošanas vai uzlādēšanas!

Rūpīgi notīriet ierīci ar tīru ūdeni pēc tam, kad ierīce ir bijusi pakļauta hlora vai sālsūdens ietekmei!

## Ierīces tīrīšana

**Piebilde:** pat neliels sviedru vai mitruma daudzums var izraisīt koroziju, kad pievienojat ierīci lādētājam. Korozija var traucēt uzlādi un datu pārnesei.

1. Notīriet ierīci ar sauszīgā tīrīšanas līdzekli iemērkta drānas gabaliņu;
2. Noslaukiet ierīci.

Kad esat pabeidzis tīrīšanu, ļaujiet tai nožūt pilnībā.

## Tehniskie parametri

Ūdens izturības klase	IEC 60529 IPX7*
Akumulatora veids	Iebūvēts, pārlādējams litija jonu akumulators
Temperatūra darbībai	No -20°C līdz 60°C
Temperatūra uzlādei	No 0°C līdz 45°C
Radio frekvence/protokoli	Bluetooth atbalstoša ierīce; Iridium savienojuma ierīce

\* Ierīce iztur nejašu ūdens ietekmi līdz 1 m dziļumam līdz 30 minūtēm. Plašāka informācijai, apmeklējiet [www.garmin.lv/udensizturibas-klase](http://www.garmin.lv/udensizturibas-klase).

## Informācija par akumulatoru

Akumulatora darbības laiks	Režīms
Līdz 75 h	10 minūšu sekošanas sūtījumu intervāls; 1 sekundes žurnāla intervāls
Līdz 100 h	Noklusējuma režīms ar 10 minūšu sekošanas intervālu un 1 minūtes žurnāla intervālu
Līdz 30 dienām	Paidzinātas sekošanas režīms ar 30 minūšu sekošanas sūtījumu intervālu
Līdz 3 gadiem	Izslēgta